

Seria **PX**

Profesjonalne parametry użytkowe



Seria **PX**



PROFESJONALNE PARAMETRY UŻYTKOWE

Pramac przedstawia serię agregatów PX, zaprojektowaną w celu zapewnienia w pełni profesjonalnych parametrów użytkowych. Agregaty PX są gotowe do pracy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest energia elektryczna. Zbudowane w oparciu o solidną ramę rurową ze zintegrowanym zestawem transportowym zapewniającym prawdziwą mobilność urządzenia. Wszystkie podzespoły agregatu zaprojektowano w celu zapewnienia maksymalnie długiej żywotności urządzenia i ekstremalnie niskiego poziomu hałasu. Panel kontrolny agregatu został skonfigurowany tak, aby zapewnić operatorowi komfortową obsługę maszyny. Zainstalowane gniazda pozwalają pozyskać pełną moc agregatu. Cyfrowy wyświetlacz podaje informacje o napięciu, częstotliwości i liczbie przepracowanych godzin. Seria PX gwarantuje najlepsze zasilanie dla profesjonalnych narzędzi.

KOMFORT PRACY

- Agregaty spełniające europejskie normy odnośnie hałasu
- Panel kontrolny (licznik motogodzin/woltomierz/miernik częstotliwości)
- Stalowy zbiornik
- Atrakcyjny design
- Składany uchwyt pokryty pianką
- Brak konieczności montażu elementów agregatu
- Zainstalowany zestaw transportowy
- Gwarantowany serwis posprzedażowy firmy Pramac

KOMPAKTOWA, EFEKTYWNA, TRWAŁA



Agregaty **PX** są od razu gotowe do pracy. Są wyposażone w fabrycznie zamontowany zestaw transportowy. Nie są wymagane żadne narzędzia do ich uruchomienia. Wszystko czego potrzeba aby uruchomić agregat to benzyna i olej silnikowy.



Agregaty **PX** są standardowo wyposażone w Elektroniczny Regulator Napięcia (AVR), który umożliwia dostarczanie energii bez zakłóceń. AVR to system, który stabilizuje napięcie wychodzące z agregatu. Jakość tego napięcia pozwala podłączyć do agregatu większość urządzeń elektrycznych.



Skrócona instrukcja obsługi znajduje się tuż pod panelem kontrolnym agregatu. Jest niezwykle przydatna dla niedoświadczonych użytkowników. Zawiera instrukcje pozwalające na bezpieczne uruchomienie agregatu.



Panel sterowania jest wyposażony w gniazda CE pozwalające uzyskać maksymalną wydajność agregatu i gwarancję ochrony termicznej. W celu lepszej kontroli wydajności, agregaty **PX** są również wyposażone w 3-funkcyjny cyfrowy wyświetlacz obsługujący licznik motogodzin, woltomierz i miernik częstotliwości.

Jak wybrać odpowiedni agregat przenośny?

- Zidentyfikuj wszystkie urządzenia, które mają być zasilane z agregatu w jednym czasie.
- Sprawdź i zsumuj moc wszystkich urządzeń po czym przelicz ją na Waty ($\text{Amp} \times \text{Wolt} = \text{Watt}$).
- Pamiętaj, że silniki elektryczne zazwyczaj potrzebują więcej mocy na starcie (2 do 3 razy więcej) niż przy ustabilizowanej pracy ciągłej.
- Wybierz agregat Pramac, który dostarczy więcej mocy, niż Twoje urządzenia potrzebują w czasie startu.

SERIA PX BENZYNA

AGREGAT	PX 4000	PX 5000	PX 8000	PX 8000
	JEDNOFAZOWY			TRÓJFAZOWY
MOC NA TRZECH FAZACH				
MOC LTP	-	-	-	4,8 / 6,0
MOC CDP	-	-	-	4,0 / 5,0
MOC NA JEDNEJ FAZIE				
MOC LTP	2,7 / 3,0	3,6 / 4,0	5,4 / 6,0	1,8 / 2,0
MOC CDP	2,3 / 2,5	2,7 / 3,0	4,5 / 5,0	1,3 / 1,5
PARAMETRY ELEKTRYCZNE				
NAPIĘCIE	230	230	230	400 / 230
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50	50	50	50
SILNIK				
MARKA	Pramac OHV	Pramac OHV	Pramac OHV	Pramac OHV
MODEL	AP170F	AP188F	AP190F	AP190F
RODZAJ PALIWA	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna
POJEMNOŚĆ	208	389	420	420
ROZRUCH	Ręczny	Ręczny	Elektryczny (+ Ręczny)	Elektryczny (+ Ręczny)
ZUŻYCIE PALIWA				
ZUŻYCIE PALIWA PRZY 75% OBCIĄŻENIA	0,96	1,44	2,00	2,06
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	18,5	25,5	25,5	25,5
CZAS PRACY PRZY 75% OBCIĄŻENIA	19,27	17,71	12,75	12,38
EMISJA HAŁASU				
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO z 7m	68	69	69	69
GWARANTOWANY POZIOM HAŁASU	96	97	97	97
WYMIARY I WAGA				
DŁUGOŚĆ	600	727	727	727
SZEROKOŚĆ	439	515	515	515
WYSOKOŚĆ	588	670	670	670
WAGA (SUCHA)	53	79	94	97
TYP GNIAZD				
	2 x 230V SCHUKO	2 x 230V SCHUKO	1 x 230V SCHUKO	1 x 230V SCHUKO
		1 x 230V CEE 16A	1 x 230V CEE 16A	1 x 230V CEE 16A
			1 x 230V CEE 32A	1 x 400V CEE 16A
ZABEZPIECZENIE ALTERNATORA I GNIAZD				
ZABEZPIECZENIE ALTERNATORA	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
ZABEZPIECZENIE GNIAZD	IP 54	IP 44	IP 44	IP 44

MOC LTP - Moc Maksymalna - MOC CDP - Moc Ciągła - Pozostałe konfiguracje i szczegółowe specyfikacje są dostępne na www.pramac.com

Seria PX: typoszereg



Dystrybutor

ENERGY GENERATION



KONKURENCJA TO NASZ ŻYWIÓŁ

Zarówno w wyścigach Moto GP jak i w produkcji agregatów prądotwórczych oraz urządzeń techniki magazynowej - **Pramac jest zawsze o krok przed konkurencją.** Jakość, innowacyjność i wiarygodność to cechy, dzięki którym zdobywamy uznanie klientów.

Zostań naszym partnerem - dołącz do zwycięskiego zespołu !



PRAMAC SP. Z O.O.

Ul. Krakowska 141-155 - budynek F - 50-428 Wrocław / Tel +48 71 7822690 / Fax +48 71 7981006 / info.pl@pramac.com / www.pramac.com
Worldwide Service & Parts Online Center: www.pramacparts.com